

EVA SERİSİ

AM01

Dijital Kayıtlı Acil Mesaj Cihazı



AM01 acil durum sistemlerinde kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Yangın algılama sisteminin bulunduğu yapılarda, sistemden gelen alarm sinyalini algılar ve kayıtlı anonsları çalmaya başlar. Gerekli durumlarda, bu alarm anonslarını kullanıcı manuel olarak tuşlar yardımıyla da yapabilir. Cihazın ön tarafında emergency mikrofon girişi de bulunur, gerekli anonslar manuel olarak buradan da yapılabilir. Mikrofon girişi de konularak gerekli kullanıcı anonslarının yapılması sağlanmalıdır. Cihaz içerisinde bulunan flash entegresi sayesinde anons yapılacak uyarı mesajlarında güncelleme imkanı bulunur.

GENEL ÖZELLİKLER:

- Bas-konuş mikrofon ve devrede olduğunu gösteren uyarı ışığı
- Acil durumlarda flash yapan EMG butonu
- Birinci öncelikli mesajın kayıtlı olduğu Alarm butonu
- İkinci öncelikli mesajın kayıtlı olduğu Alert butonu
- Alert/Alarm uyarı ışıkları
- Mesajları durduran Reset butonu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Giriş Voltajı: 220V AC 1A
- Line out: 300mV -3V Unbalanced
- Frekans Ölçümü: 500-6 kHz
- Distortion: %0.3-1 kHz
- Mik. Tipi: Dinamik
- Mik. Spiral Kablo Boyu: 100 cm
- Ölçüler: 480x375x88 mm

