

EVA SERİSİ

EVA PM LCD

Çağrı İstasyonu



PM LCD, EVA serisinin çağrı istasyonudur. Cihaz çağrı konsolu olarak kullanılır; çağrı yönlendirme, mesaj iletimi ve servis ayarları yapılır. Kullanıcı dostu kolay menü içerikleri sayesinde kurulum kolaylığı sağlar. 300 metreye kadar, üzerinden beslemeye gerek kalmadan, EVA-C kontrol modülünden aldığı besleme ile çalışabilir. CAT6 kabloları kullanılarak, toplam 1200 metreye kadar kusursuz olarak çalışabilir. Birden fazla PM LCD kullanılması durumunda, 1 mikrofona öncelikli olarak seçilebilir ve diğer mikrofonlardan hangisi önce devreye girmişse o mikrofona anons yapabilir. Grup ekranı üzerinden arayüzde oluşturulan zone gruplarına hem anons (5 ad. kadar) hem de manuel mesaj (5 ad. kadar) yönlendirme butonları vardır. 5" arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekranı, şifre koruması ve çeşitli işletim sistemi seviyeleri sayesinde yüksek güvenlikli alanlar ve AVM'ler için uygun, çok yönlü bir cihazdır.

GENEL ÖZELLİKLER:

- 5" dokunmatik LCD ekran
- 1 mikrofona öncelikli olarak seçilebilir diğer mikrofonlardan hangisi önce devreye girmiş ise o mikrofona anons edebilir
- 40 bölge seçme butonu
- Grup ekranı üzerinden arayüzde oluşturulan zone gruplarına anons (5 ad.kadar) yönlendirme butonları
- Grup ekranı üzerinden arayüzde oluşturulan zone gruplarına manuel mesaj (5 ad.kadar) yönlendirme butonları
- Hata/Meşgul/Bağlantı durum göstergeleri
- Açık bırakılma durumunda otomatik kapanma özelliği
- Anons giriş çıkışta seçilebilir gong seçenekleri
- Mikrofona spiral boyu: 350 mm
- Ölçüler: 200 x 170 x 55 mm
- Alüminyum şase

